

MARMITEK®

View ME

Smart Wi-Fi

Camera

Indoor | HD 1080p
motion detector | recorder



Package content

- 1 x security camera indoor
- 1 x Micro USB cable white, 95 cm
- 1 x Adhesive tape, 33mm round
- 1 x Pin
- 1 x Switching adapter
- 1 x Quick install guide



Marmitek Smart me app



Multi language user guide

Safety Instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.

- Only for indoor use.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Connect the adapter to the mains only after you have verified that the line voltage corresponds to the value specified on the type plates.
- Disconnect the AC/DC power adapter from the mains when this device is not in use for prolonged time.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.

Requirements

This product requires a stable working Wi-Fi network (username/ password) connected to the internet.

Installation of the Smart me app

Download and install the Marmitek Smart me app from the Apple app store or the Google Play store. Launch the Smart me app after installation is completed. Follow the instructions and register for a new account.

Installation of the View ME

- Power the Smart camera by connecting the adapter into the electrical wall socket.
- The indicator light should start flashing quickly and a tone is heard. If it's not flashing, hold the button for 5-6 seconds until it begins flashing.
- Launch the Smart me app from your smart phone or tablet.
- Click on the + (upper right corner) to add a new device, confirm if the light bulb flashes quickly and follow the instructions.
- Scan the QR code by holding the code 20cm in front of the camera lens and confirm when a beep is heard from the camera.
- Press Help button during installation for more information or when installation fails.

Notes for using the product

- After the installation is completed you can control and configure the camera by using the app.
- Check our website www.marmitek.com for more details and how to use the Smart me products.

Technical specifications

Video resolution	1080p
Detection angle	115 degrees
Compression	H.264
Bandwidth	32kbps ~ 2Mbps
Night vision	infrared up to 10m
Audio	Two-way
SD card slot	up to 128Gb, not included
Wireless technology	Wi-Fi 2.4GHz
Power	220-240 VAC 50/60 Hz 5 VDC micro USB adapter
Power consumption max	2.5 Watt
Standby power	< 0.5 Watt
Dimensions	60 x 78 mm

Declaration of Conformity



Hereby, Marmitek BV, declares that the View ME is in compliance with the essential requirements of the 2014/53/EU Directives.

Full Declaration of Conformity is available at www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

More detailed user guide and instructions are available on our website at www.marmitek.com

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u hebt gecontroleerd of de netspanning overeenkomt met de waarde die op de typeplaatjes is aangegeven.
- Koppel de AC/DC-netadapter los van het stroomnet als dit apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Open het product nooit: het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.
- Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Eisen

- Dit product vereist een stabiel werkend wifi netwerk (gebruikersnaam/wachtwoord) verbonden met het internet.

Installatie van de Smart me app

- Download en installeer de Marmitek Smart me app in de Apple app store of de Google Play store.
- Start de Smart me app nadat de installatie is voltooid.
- Volg de instructies en registreer je voor een nieuw account.

Installatie van de View ME

- Schakel de slimme camera in door de adapter aan te sluiten op het stopcontact.
- Het indicatielampje moet snel beginnen te knipperen en er is een toon te horen. Als het lampje niet knippert, houdt u de knop 5-6 seconden ingedrukt tot hij begint te knipperen.
- Start de Smart me app vanaf uw smartphone of tablet.
- Klik op de + (rechterbovenhoek) om een nieuw apparaat toe te voegen, bevestig of de lamp snel knippert en volg de instructies.
- Scan de QR-code door de code 20 cm voor de camera lens te houden en bevestig wanneer u een piepton van de camera hoort.
- Druk tijdens de installatie op de Help-knop voor meer informatie of wanneer de installatie mislukt.

Opmerkingen voor het gebruik van het product

- Nadat de installatie is voltooid, kunt u de camera bedienen en configureren met behulp van de app.
- Kijk op onze website www.marmitek.com voor meer informatie en hoe u de Smart me producten kunt gebruiken.

Technische specificaties

Videoresolutie	1080p
Detectiehoek	115 graden
Compressie	H.264
Bandbreedte	32kbps ~ 2Mbps
Nachtzicht	infrarood tot 10m
Audio	Bi directioneel
SD-kaart	tot 128Gb, niet meegeleverd.
Draadloze technologie	Wifi 2,4 GHz
Voeding	220-240 VAC 50/60 Hz 5 VDC micro USB adapter"
Vermogensverbruik	max. 2,5 Watt
Standby verbruik	< 0,5 Watt
Afmetingen	60 x 78 mm

Verklaring van overeenstemming



Marmitek BV verklaart hierbij dat de View ME voldoet aan de essentiële eisen van de 2014/53/EU richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Meer gedetailleerde gebruikershandleiding en instructies zijn beschikbaar op onze website op www.marmitek.com

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch bevor der Benutzung des Geräts und behalten diese zum späteren Gebrauch.

- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Schließen Sie das Netzteil erst dann an das Netz an, wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Netzspannung dem auf den Typenschildern angegebenen Wert entspricht.
- Trennen Sie das AC/DC-Netzteil vom Netz, wenn dieses Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Öffnen Sie das Produkt niemals: Das Gerät kann Teile mit tödlicher Spannung enthalten.
- Reparaturen oder Wartungen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Anforderungen

- Dieses Produkt erfordert ein stabil funktionierendes Wi-Fi-Netzwerk (Benutzername/Passwort), das mit dem Internet verbunden ist.

Installation der Smart me App

- Laden Sie die Marmitek Smart me App herunter und installieren Sie sie von der Apple App Store oder Google Play Store.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie die Smart me App.
- Folgen Sie den Hinweisen und registrieren Sie sich für ein neues Konto.

Installation des View ME

- Schalten Sie die Smart Kamera ein, indem Sie den Adapter in die Steckdose stecken.
- Die Kontrollleuchte sollte schnell zu blinken beginnen und ein Ton ertönt. Wenn sie nicht blinkt, halten Sie die Taste 5-6 Sekunden lang gedrückt, bis sie zu blinken beginnt.
- Starten Sie die Smart me App auf Ihrem Smartphone oder Tablett.
- Klicken Sie auf das + (obere Ecke rechts), um ein neues Gerät hinzuzufügen, bestätigen Sie, dass die Lampe schnell blinkt und folge den Anweisungen.
- Scannen Sie den QR-Code, indem Sie den Code 20 cm vor das Objektiv der Kamera halten und bestätigen Sie, wenn ein Piepton von der Kamera zu hören ist.

- Klicken Sie während der Installation auf die Schaltfläche Hilfe, um weitere Informationen zu erhalten oder wenn die Installation nicht erfolgreich ist.


Hinweise zur Verwendung des Produkts

- Nach Abschluss der Installation können Sie die Kamera mit Hilfe der App steuern und konfigurieren.
- Besuchen Sie unsere Website www.marmitek.com für weitere Informationen und die Verwendung der Smart me Produkte.

Technische Daten

Videoauflösung	1080p
Erfassungswinkel	115 Grad
Kompression	H.264
Bandbreite	32kbps ~ 2Mbps
Nachtsicht	Infrarot bis zu 10m Entfernung
Audio	Zweiwege
SD-Karte	bis 128Gb, nicht enthalten
Drahtlose Technologie	Wi-Fi 2,4 GHz
Stromversorgung	220-240 VAC 50/60 Hz 5 VDC Mikro-USB-Adapter
Leistungsaufnahme	max. 2,5 Watt
Standby-Verbrauch	< 0,5 Watt
Abmessungen	60 x 78 mm

Konformitätserklärung

 Marmitek BV erklärt hiermit, dass die View ME die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/
Detailliertere Bedienungsanleitungen und Anweisungen finden Sie auf unserer Website unter www.marmitek.com

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure.

- Pour usage intérieur uniquement.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou très basses, à des sources lumineuses intenses ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne branchez l'adaptateur au secteur qu'après vous être assuré que la tension secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation CA/CC du secteur lorsque cet appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne jamais ouvrir le produit : l'appareil peut contenir des pièces avec une tension mortelle.
- Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

Exigences

- Ce produit nécessite un réseau Wi-Fi stable (nom d'utilisateur/mot de passe) connecté à Internet.

Installation de l'application Smart me

- Téléchargez et installez l'application Marmitek Smart me de la boutique Apple ou de la boutique Google Play.
- Une fois l'installation terminée, lancez l'application Smart me.
- Suivez les instructions et créez un nouveau compte.

Installer le View ME

- Alimentez la caméra intelligente en branchant l'adaptateur dans la prise électrique murale.
- Le voyant lumineux doit se mettre à clignoter rapidement et une tonalité se fait entendre. S'il ne clignote pas, maintenez le bouton enfoncé pendant 5-6 secondes jusqu'à ce qu'il commence à clignoter.
- Démarrez l'application Smart me à partir de votre smartphone ou tablette.
- Cliquez sur le + (coin supérieur droit) pour ajouter un nouvel appareil, confirmez que la lampe clignote rapidement et suivez les instructions.
- Scannez le code QR en tenant le code à 20 cm devant l'objectif de l'appareil photo et confirmez quand un bip sonore retentit de l'appareil.
- Pendant l'installation, appuyez sur le bouton Aide pour plus d'informations ou si l'installation échoue.

Remarques sur l'utilisation du produit

- Une fois l'installation terminée, vous pouvez contrôler et configurer la caméra à l'aide de l'application.
- Visitez notre site Web www.marmitek.com pour plus d'informations et pour savoir comment utiliser les produits Smart me.

Caractéristiques techniques

Résolution vidéo	1080p
Angle de détection	115 degrés
Compression	H.264
Bande passante	32kbps ~ 2Mbps
Vision nocturne	infrarouge jusqu'à 10m
Audio	bidirectionnel
Carte SD	jusqu'à 128 Go, non incluse
Technologie sans fil	Wi-Fi 2.4GHz
Alimentation	220-240 VAC 50/60 Hz Adaptateur micro USB 5 VDC
Puissance absorbée	max. 2,5 Watt
Consommation en veille	< 0,5 Watt
Dimensions	60 x 78 mm

Déclaration de conformité



Marmitek BV déclare par la présente que le View ME est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/53/EU. La déclaration de conformité complète est disponible sur www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Un manuel d'utilisation plus détaillé et des instructions sont disponibles sur notre site Web à l'adresse

www.marmitek.com

Indicaciones de seguridad

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.

- Sólo para uso en interiores.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz fuertes o a la luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
- Conecte el adaptador a la red eléctrica sólo después de haber comprobado que la tensión de red corresponde al valor indicado en las placas de características.
- Desconecte el adaptador de corriente AC/DC de la red cuando este dispositivo no se utilice durante un tiempo prolongado.
- No abrir nunca el producto: el aparato puede contener piezas con tensión mortal.
- Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.

Requisitos

- Este producto requiere una red Wi-Fi estable (nombre de usuario/contraseña) conectada a Internet.

Instalación de la aplicación Smart me

- Descarga e instala la aplicación Marmitek Smart me de la tienda de aplicaciones de Apple o de Google Play.
- Una vez finalizada la instalación, ejecute la aplicación Smart me.
- Siga las instrucciones y regístrese para obtener una nueva cuenta.

Instalación del View ME

- Encienda la cámara Smart conectando el adaptador a la toma de corriente eléctrica.
- La luz indicadora debería empezar a parpadear rápidamente y se oye un tono. Si no parpadea, mantenga pulsado el botón durante 5-6 segundos hasta que empiece a parpadear.
- Inicie la aplicación Smart me desde su smartphone o tablet.
- Haga clic en el signo + (esquina superior derecha) para añadir un nuevo dispositivo, confirme que la lámpara parpadea rápidamente y siga las instrucciones.
- Escanee el código QR sosteniendo el código 20 cm delante del objetivo de la cámara y confirme cuando se oye un pitido de la cámara.
- Durante la instalación, pulse el botón Ayuda para obtener más información o si la instalación falla.

Notas sobre el uso del producto

- Una vez finalizada la instalación, puede controlar y configurar la cámara utilizando la aplicación.
- Visite nuestro sitio web www.marmitek.com para obtener más información y saber cómo utilizar los productos Smart me.

Especificaciones Técnicas

Resolución de vídeo	1080p
Ángulo de detección	115 grados
Compresión	H.264
Ancho de banda	32kbps ~ 2Mbps
Visión nocturna	infrarroja hasta 10m
Audio	bidireccional
Tarjeta SD	hasta 128Gb, no incluida
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi 2.4GHz
Alimentación	220-240 VAC 50/60 Hz Adaptador micro USB de 5 VDC
Consumo de energía	máx. 2,5 vatios
Consumo en espera	< 0,5 vatios
Dimensiones	60 x 78 mm

Declaración de conformidad



Marmitek BV declara que View ME cumple con los requisitos esenciales de las directivas 2014/53/UE. La Declaración de Conformidad completa está disponible en www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Un manual de usuario más detallado e instrucciones están disponibles en nuestro sitio web en www.marmitek.com

Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

- Solo per uso interno.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o basse, a forti fonti di luce o alla luce solare diretta.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Collegare l'adattatore alla rete elettrica solo dopo aver verificato che la tensione di rete corrisponda al valore indicato sulla targhetta.
- Scollegare l'alimentatore AC/DC dalla rete elettrica quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato.
- Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere parti con tensione mortale.
- Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

Requisiti

- Questo prodotto richiede una rete Wi-Fi stabile (nome utente/password) connessa a Internet.

Installazione dell'applicazione Smart me

- - Scaricare e installare l'applicazione Marmitek Smart me dall'app store Apple o dall'app store Google Play.
- - Una volta completata l'installazione, lanciare l'applicazione Smart me.
- - Segui le istruzioni e registrati per ottenere un nuovo account.

Installare lo View ME

- Alimentare la Smart camera collegando l'adattatore alla presa elettrica a muro.
- L'indicatore luminoso dovrebbe iniziare a lampeggiare rapidamente e si sente un segnale acustico. Se non lampeggia, tenere premuto il pulsante per 5-6 secondi finché non inizia a lampeggiare.
- Avviare l'applicazione Smart me dallo smartphone o dal tablet.
- Fare clic su + (in alto a destra) per aggiungere un nuovo dispositivo, confermare che la lampada lampeggia rapidamente e seguire le istruzioni.
- Durante l'installazione, premere il pulsante Help per ulteriori informazioni o se l'installazione fallisce.


Note sull'utilizzo del prodotto

- Una volta completata l'installazione, è possibile azionare e configurare la lampadina utilizzando l'applicazione.
- Quando la lampada a incandescenza viene spenta dall'interruttore della luce convenzionale, non può più essere azionata tramite app, timer o scenari intelligenti pre-programmati. La lampada non può più essere utilizzata con l'app, timer o scenari intelligenti pre-programmati.
- Scansionare il codice QR tenendo il codice 20 cm davanti all'obiettivo della fotocamera e confermare quando la fotocamera emette un segnale acustico.
- Visita il nostro sito web www.marmitek.com per maggiori informazioni e come utilizzare i prodotti Smart me.

Specifiche tecniche

Risoluzione video	1080p
Angolo di rilevamento	115 gradi
Compressione	H.264
Larghezza di banda	32kbps ~ 2Mbps
Visione notturna	ad infrarossi fino a 10m
Audio	bidirezionale
Scheda SD	fino a 128Gb, non inclusa
Tecnologia senza fili	Wi-Fi 2.4GHz
Alimentazione	220-240 VAC 50/60 Hz
	Adattatore micro USB a 5 Vc.c.c.
Potenza assorbita	max 2,5 Watt
Consumo in standby	< 0,5 Watt
Dimensioni	60 x 78 mm

Dichiarazione di conformità

 Marmitek BV dichiara che la View ME è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Un manuale utente più dettagliato e le istruzioni per l'uso sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.marmitek.com



smart me

20728/20191106 | View METM
all rights reserved © MARMITEK

stay connected

marmitek.com