



Scanner à plat HP ScanJet Pro 3500 f1

Obtenez une numérisation recto verso rapide avec jusqu'à 50 images par minute.¹ HP EveryPage vous aide à éviter les bourrages papier.²

Produisez des numérisations fiables rapidement pour des projets complexes. Ce scanner peut traiter 3 000 feuilles par jour. Numérisez les deux côtés de la page à une vitesse pouvant atteindre 50 images (25 pages) par minute.¹ HP EveryPage évite les bourrages papier et simplifie votre flux de travail.²



Résolution de numérisation: Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et noir et blanc, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat) Matériel; Jusqu'à 600 ppp (couleur et noir et blanc, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat) Optique
Vitesse de numérisation : Jusqu'à 25 ppm/50 ipm
Types de supports de numérisation : Papier (bannière, jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index)
Dimensions maximales pour la numérisation (ADF) : 8,5 x 122 po (216 x 3 100 mm)



Mac



Impression recto verso rapide et fiable

- Produisez jusqu'à 50 (25 pages) par minute¹ grâce à la numérisation recto verso. Numérisez 3 000 feuilles par jour de manière fiable.
- Capturez chaque page facilement, même pour les piles de supports mixtes, grâce à HP EveryPage et à un capteur à ultrasons.²
- Numérisez des documents jusqu'à 8,5 x 122 pouces (21,6 cm x 309,9 cm) via le chargeur automatique de documents et utilisez le scanner à plat pour les supports volumineux.
- Perdez moins de temps : les numérisations arrivent à destination à des vitesses rapides grâce à une connexion USB 3.0.

Travaillez plus intelligemment avec une numérisation rapide et simple

- Définissez des profils de numérisation pour les types de documents courants et numérisez vers des destinations multiples avec le logiciel HP Scan.
- Créez des paramètres de numérisation à l'aide d'un seul bouton pour les tâches récurrentes et effectuez des sélections avec le panneau de commande LCD.
- Partagez ou archivez rapidement des numérisations directement vers des destinations de cloud populaires avec le logiciel HP Scan.
- Numérisez directement dans des applications sans ouvrir un autre programme grâce au pilote complet TWAIN de HP.

Des images nettes et une capture de texte précise

- Capturez avec précision du texte de documents pour y apporter aisément des modifications avec HP Scan et I.R.I.S. Logiciel Readiris™ Pro OCR.
- Obtenez des numérisations nettes et fidèles à la réalité des documents, des graphiques et des photos avec une résolution pouvant atteindre 1 200 ppp.
- La numérisation en bordure évite la distorsion du texte, même à proximité de la reliure du livre et d'autres types de documents reliés.
- Les fonctions d'imagerie automatique du logiciel HP Scan inclus vous permettent d'améliorer les images et de supprimer les pages blanches.

Caractéristiques techniques

Numérisation	
Numérisation en couleur	Oui
Vitesse de numérisation ²	Chargeur automatique de documents: Jusqu'à 25 ppm/50 ipm (300 ppp)
Type de numérisation / Technologie ²	A plat, chargeur automatique de documents / CMOS CIS (Capteur par contact)
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et noir et blanc, ADF); Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat); Optique: Jusqu'à 600 ppp (couleur et noir et blanc, ADF); Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat)
Formats de fichiers pour la numérisation	Pour du texte et des images : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (texte), RTF (texte enrichi) et PDF interrogeable.
Modes d'entrée du scanner	Fonction de numérisation sur le panneau avant pour enregistrer au format PDF, enregistrer au format JPEG, envoyer par e-mail au format PDF, envoyer par e-mail au format JPEG, envoyer vers le cloud, ainsi que pour numériser et enregistrer comme texte modifiable (reconnaissance optique de caractères) au quotidien. HP Scan dans Win OS, HP Easy Scan/ICA dans Mac OS et applications tierces via TWAIN.
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 8,5 x 122 pouces Maximum; 4,1 x 5,8 in Minimum; A plat: 8,5 x 11,7 pouces
Fonctions de numérisation avancées	Exposition automatique, seuil automatique, détection automatique de la couleur, lissage/suppression de l'arrière-plan, détection automatique du format, redressement du contenu, amélioration du contenu, capteur de détection de pages multiples, auto-orientation, abandon multi-couleurs, suppression des bords, suppression des pages blanches, fusion des pages, remplissage des trous, séparation des documents (page unique)
Numérisation avec le chargeur Oui automatique de documents recto-verso	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	En standard, 50 feuilles
Détection multi-alimentation	Oui
Source de lumière (numérisation)	Diode électroluminescente (DEL)
Paramètres ppp de résolution de sortie	75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 et 1 200 ppi
Version Twain	Certification TWAIN. Version 2.1
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits externes 48 bits internes/256
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers PC
Connectivité	
Connectivité en standard	Port USB 2.0 et port USB 3.0
Mémoire	Standard: 512 Mo
Vitesse du processeur	550 MHz /
Taux d'utilisation (quotidien)	Taux d'utilisation mensuel recommandé : 3 000 pages (chargeur automatique de documents)

Types de support pris en charge	Papier (bannière, jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index)
Contenu de l'emballage	L2741A Scanner HP ScanJet Pro 3500 f1; Moteur de scanner à plat HP ScanJet Pro 3500 f1; Guide d'installation; CD de logiciels et de pilotes HP Scan; Brochures d'assistance; Coussins; Câble USB; Adaptateur secteur; Cordons d'alimentation
Dimensions du produit	L x p x h: 18,1 x 15,2 x 5,7 pouces; Maximum: 18,1 x 15,2 x 5,6 pouces
Poids du produit	12,3 livres
Conditions de garantie	Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site http://support.hp.com
Energy star certified	Oui
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR® 3.0;
Panneau de commandes	Ecran LCD 2 lignes; 5 boutons (Recto/Recto verso, Alimentation, Annulation, Retour et Outils/Maintenance)
Logiciels fournis	Pilote de périphérique pour scanner HP, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN (certifié), HP Scan, utilitaire HP Scanner Tools, HP Event Handler (bouton), programme d'installation HP Windows, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, LPDF (fichier avec un lien pour télécharger un logiciel), pas de logiciel Mac sur CD.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
Configuration minimale requise	PC: Windows 7 ou version ultérieure, processeur de 2 GHz, RAM 2, 170 Mo d'espace disque dur disponible (installation de pilote uniquement), USB 2.0, écran SVGA 1 024 x 768; Mac: Mac OS X version 10.9 (Mavericks) minimum; 1 Go d'espace disque dur disponible, accès Internet
Alimentation ¹	Type d'alimentation électrique: Adaptateur secteur externe; Alimentation électrique nécessaire: Tension d'entrée : 90 à 264 V CA, 50/60 Hz; Consommation électrique: 4,51 watts (Prêt), 1,40 watts (Veille), 0,22 watt (Arrêt automatique), 0,22 watt (Arrêt manuel)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 5,8 B (A)
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 10 à 35 °C; Température de fonctionnement recommandée: 10 à 35 °C; Température de stockage: -40 à 60 °C; Plage d'humidité à l'arrêt: HR entre 0 et 90 % (sans condensation); Plage d'humidité de fonctionnement: HR entre 15 et 80 %; Plage d'humidité en fonctionnement recommandée: HR entre 15 et 80 % (sans condensation)
Accessoires	Kit de remplacement pour rouleau de chargeur automatique de documents L2742A HP Scanjet Pro 3500 f1
Options Service et assistance HP	U8TG2E - Service HP avec échange standard pour ScanJet Pro 3500, 3 ans; U8TF9E - Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante ScanJet Pro 3500, 3 ans; U8TG1E - Service HP avec échange sur site le jour ouvré suivant pour imprimante ScanJet Pro 3500, 3 ans

Pour en savoir plus, consultez hp.com

¹ Les exigences d'alimentation électrique dépendent du pays/de la région de vente du scanner. Ne modifiez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager le scanner et d'annuler la garantie du produit. ² Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de la numérisation, le type de connectivité, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

